

EFM-022 Elektromosmező mérő

Leírás



Elektrosztatikus feltöltődés és mezők mérése, levegőionizátorok ellenőrzése az EN 61340-5-1 alapján

- Könnyen kezelhető, kis méret és tömeg
- Forgókondenzátoros mérési módszer
- Magas érzékenység, magas nullpont-stabilitás
- Menü-vezérelt mérésitávolság választás
- Az elektrosztatikus mező erősségének mértékét a beállított távolságnak megfelelően elektrosztatikus feszültséggé alakítja
- A mért értéket megtartja a kijelző

Tulajdonságok

- | | |
|---------------------|---|
| ▪ Kivitelek: | EFM-022:
Elemes villamos mezőmérő, 9 V-os alkáli elem, 1,5 m hosszú földelőkábel, használati útmutató, kalibrálási tanúsítvány |
| ▪ Mezőmérő anyag: | Antisztatikus műanyag ház, EPA-megfelelő |
| ▪ Mezőmérő méret: | 122 mm x 70 mm x 26 mm (H x Sz x M) |
| ▪ Mezőmérő tömeg: | 130 g (elem nélkül) |
| ▪ Mezőmérő kijelző: | 2-sorú alfanumerikus LCD-kijelző soronként 12 helyel
1. Kijelzősor: kiválasztott mérési távolság cm-ben
2. Kijelzősor: mért töltés Volt -ban(V) |
| ▪ Áramellátás: | 9V NiMH-akkumulátor (vagy: 9V-os alkálielem IEC 6F22) |

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com

Elektromos tulajdonságok

- Mérési tartomány:

Mérési távolság 1 cm	0-8 kV
Mérési távolság 2 cm	0-16 kV
Mérési távolság 5 cm	0-40 kV
Mérési távolság 10 cm	0-80 kV
Mérési távolság 20 cm	0-160 kV
- Mérési tartomány kisülési idő:

+ 1.000 V - + 100 V
- 1.000 V - - 100 V

Rendelési adatok



EFM 022 ZBS

- EFM-022 Elektromosmező mérő
- EFM-022 ZBS Elektromosmező mérő hordtáskával és hálózati töltővel

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com