

Nagyteljesítményű asztali ionizátor

Leírás



Az elektrosztatikus feltöltődések megbízható semlegesítése nagy munkafelületen

- Gyors töltésszemlegesítés magas elektrosztatikus feltöltöttség esetén is
- Állítható teljesítmény a megfelelő légáramhoz
- Széles hatósugár
- Az emittercsúcsok egyszerű tisztántartása egy toló segítségével
- Fűtőelem a légáram hőmérsékletének szabályozásához
- Jó ionegyensúly

Tulajdonságok

- | | |
|---------------------|--|
| ▪ Ház: | Acélötvözet |
| ▪ Felület: | Szórt lakk |
| ▪ Méretek: | 570 mm x 171 mm x 230 mm |
| ▪ Üzemi feszültség: | 230 V/50 Hz
110 V/60 Hz |
| ▪ Áramfelhasználás: | min. 1,65 A
(<i>alacsony fordulatszámnál</i>)
max. 3,3 A
(<i>magas fordulatszámnál</i>) |
| ▪ Levegőmennyiség: | min. 45 CFM
max. 190 CFM |
| ▪ Ózonkibocsátás: | kb. 0,05 ppm
(<i>15 cm távolságban</i>) |
| ▪ Üzemi feszültség: | 0 °C-tól 50 °C-ig |
| ▪ Működési zaj: | min. 55 dB
max. 65 dB |
| ▪ Tanúsítvány: | CE |

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com

Villamos tulajdonságok

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| ▪ Ionegyensúly (Offset): | 0 V (± 35 V) |
| ▪ Semlegesítési idő: | 1,2 s* |

* ME268A Charged Plate Analyzer-rel mérve 1000 V-tól 100 V –ig 22 °C mellett és <60 % RH 300 mm távolságra. Ez az érték különböző környezeti értékeknél változhat.

Rendelési adatok

- 941200 000002 S6010 Nagyteljesítményű asztali ionizátor

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com